

新款SMART ASSIST EVO系列

22英寸4K DCI P3觸控屏

享受優質4K DCI P3觸控屏，清晰、超亮、色彩真實...創建用戶自定義界面，讓最常用的功能唾手可得。如果更喜歡用鍵盤和鼠標也是可以用的。

WiFi與藍牙

Ovide Smart Assist含SMA接頭，可以選擇適合各拍攝地點的最匹配天線：常規天線適合近距離，較大的高增益天線適合遠距離使用。

其他性能

CPU和GPU性能都大幅增強，視頻延遲也降到最低。

用適配器或電池工作

Ovide Smart Assist可以通過電源適配器和攝影機電池供電。Ovide Smart Assist EVO既能在電力來源之間進行熱插拔，也有內置的不間斷電源(UPS)系統，當所有電源斷開時會出現警示，並能斷電運行2分鐘。這使得更換新電池的時候不會出現任何意外當機。

一絲不苟

Ovide Smart Assist的設計精細到最小的細節：

人體工學：所有接口之間都有足夠的間隙，方便插拔。視頻輸入、輸出、音頻及特殊接口區分明顯，可快速定位。

有條理：特殊的插口，方便使用魔術貼來固定纜線或其他附件。。

多孔板：連接迷你監視器或無線視頻發射器等附件。

手柄：多孔，可用於輕鬆搬運Ovide Smart Assist EVO，也可連接附件。

優質：最好的材質，包括頂級優質接口，性能和耐用性非常好。

一體化：22吋監視器，涵蓋完整的視頻輔助、色度鍵、特效預覽、視頻路由及無線發射器。可以放在桌面上，或者安裝在C支座上。只需一個攝影機電池就能運行起來。



QTAKE驅動



電池狀態報告

電量快耗盡時會出現警示並顯示一個定時器，因此始終可以知道內部不間斷電源運行剩餘時間。使用Bebob電池，會有剩餘電量讀數及預計電池可使用時間。

蘋果設備上的QTake監視器

將蘋果系統的設備轉變成一個延遲只有1.5幀的現場監視器。除了雙重攝影機監控，QTake監控設備還可以使用對講功能與QTake操作員進行交流。

內部路由控制

利用獨特的視圖界面之間在QTake上控制內部視頻路由。創建成對的立體路由或鎖定單個路由。可以創建多達12種預設，快速切換16路。

元數據

Ovide Smart Assist是Cooke i技術的合作夥伴。利用i技術和其他技術，Smart Assist只要連接常規SDI視頻線就能收集來自攝影機和鏡頭的很多信息。它可以讀取和存儲文件名、白平衡、快門、ISO、內部ND濾鏡、錄制觸發、鏡頭的對焦/光圈/變焦...

PDF報告

將含縮略圖和元數據的拍攝報告導出為PDF文件。報告中包含媒體文件相關的所有重要元數據。通過拍攝日期、場景和其他片段特徵篩選片段。

實時合成

QTake可以幫助您輕鬆準備特效拍攝。創建兩個同時串接合成或實時兩層合成，含各種混合模式、藍/綠屏鍵控或擦除轉換。可以使用疊層、直播或磁盤的任意兩個來源。

ProRes, H264和DNxHD片段

錄製高質量ProRes信號時，QTake可以同時錄製處理幀以便形成可傳輸的日誌。後台自動導出為DNxHR。

CGI與動態控制

導入3D場景（如Collada文件），QTake會對其進行實時渲染。可以自由定位虛擬攝影機來匹配視頻，或者使用動態控制攝影機來跟進外部定位數據。利用這個模塊，QTake能從動態控制系統中讀取數據，並將相同的攝影機運動應用於3D場景。

| | Ovide Smart Assist 4 EVO | Ovide Smart Assist 2 EVO |
|-------------|--|---|
| 溫度範圍 | 32-104°F (0-40°C) | |
| 重量 | 32,8 Lbs / 14,9 Kg | |
| 含支架尺寸 | 24" (寬) x16" (高) x6" (深) 610 (寬) x415 (高) x150 (深) mm | |
| 不含支架尺寸 | 21.3" (寬) x12.8" (高) x4.7" (深) 540 (寬) x326 (高) x119 (深) mm | |
| 支撐 | 魔術腿母口 $\phi 1.2 \times 2" / \phi 30 \times 50 \text{mm}$ | |
| 屏幕尺寸 | 22" | |
| 觸控屏 | 是, 電容屏 | |
| 屏幕分辨率 | 4096x2304 像素 | |
| 屏幕比特深 | 10 比特 | |
| 屏幕亮度 | 500 尼特 | |
| 系統硬盤驅動類型 | SSD | |
| 視頻硬盤驅動類型 | SSD | |
| 輸入 | 4 x SDI 2 x XLR-3 1 x TC 同步鎖相輸入 | 2 x SDI 2 x XLR-3 1 x TC 同步鎖相輸入 |
| 輸出 | 12 x SDI 1 x 混合接口 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x TC 1 x LAN 2 x XLR-3 | 6 x SDI 1 x 混合接口 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x TC 1 x LAN 2 x XLR-3 |
| 時碼 | 內嵌HDSDI (輸入/輸出) 或LTC BNC | |
| 直流輸入 | 18-30V 直流 | |
| 交流電源接口 | Fischer (ARRI型) 接口 | |
| 攝影機電池插口 | 1 x IDX 或安頓保爾接口 | |
| 不間斷電源 (UPS) | 內置, 2分鐘 | |
| 電池熱插拔 | 是 | |
| 功耗 | 150w | |
| 可控制攝影機 | 4 x HD/2K 攝影機 或 1 x 4K 攝影機 | 2 x HD/2K 攝影機 |
| 可連接攝影機 | 32台攝影機: 8 x Smart Assist 128台攝影機: 4x Smart Assist + 4 x 四路設備 | 16台攝影機: 8 x Smart Assist 64台攝影機: 4x Smart Assist + 4 x 四路設備 |
| WiFi | SMA 接口 | |
| 藍牙 | 是 | |

所有規格和尺寸隨時變更, 恕不另行通知, 不同的出口目的地和生產年份可能會有所區別。Ovide對此處所存在的任何誤差負責。

Ovide Smart Assist, 完美选择

Ovide Smart Assist已經廣泛用於製作很多電影、電視節目、視頻短片和商業廣告, 如《曠天過海: 美人計》(即將上映)、《權利的遊戲》、《木乃伊》、《承諾》、《亨利之書》、《超感獵殺》等。



EVO系列的新功能



增亮顯示屏



加強CPU和GPU性能



低延遲輸出




可移除SSD硬盤




4K DCI-P3顯示屏



低電量能耗



EVO 2:
2輸入& 6輸出



EVO 4:
4 輸入&12輸出



HDR-10 bits



360度虛擬現實



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市 106 信義路二段114巷1號2樓
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436