



簡介

Joker News(傑克·新聞) 400系統專門為快節奏、需要快速安裝的新聞領域而設計。速度極快的復擊式燈啟動器(re-strike lamp starter)確保燈即刻安靜地點亮與再次點亮。這款新穎的燈一直沿襲著Joker-bug(傑克·伯格)系統的卓越質量，有兩種款型：全方位燈和定向聚光的敞口燈。

Joker News(傑克·新聞) 400安裝時幾乎無需花費時間，拋物面反光杯的聚光功能可以改變光束角度(beam pattern)，從聚光到散光，以3:1的比率，光束角度為 16° ~ 45° 。在沒有安裝光學部件(卸了NEWS BEAMER集束器)下使用，Joker News(傑克·新聞燈)就變成了Bug-Lite(伯格萊燈)。開放式的光源可以恰好安裝在柔光燈罩或燈籠式柔光燈罩中，從而使採訪時能獲得最佳照明。由於此燈重量很輕，可以穩固地安裝在吊桿(boom arm)的一端。

技術規格

燈的防護外殼(lamp housing)：鋁制，耐高溫黑色環氧化物。撞針裝置部分為淺灰色電鍍膜。

安全玻璃燈杯：鋼化(tempered)的硼矽UV濾鏡。

安裝架(Yoke)：5/8英寸小型接口，鋁制，黑色環氧化物膜。閘制動範圍廣(large brake area)，前端可搭配柔光燈罩、快速安裝圈、百葉窗和燈籠式柔光燈罩進行使用。

燈泡：MSR 400 HR, 5600K, 使用壽命為400小時。

供電電源：電子方波無閃爍。AC交流電源輸入：90 ~ 132V或通過滑動選擇開關：180 – 265V。50或60Hz。開/關推動按鈕具有雙重功能。完全靜音(對流冷卻)。

接頭：Veam旋轉 90° 快速固定。

延長線：總長7.6m，有2.7m連接在燈頭上。

新聞集束器(news beamer)：堅固耐用，鋁制，把手可替換，本色陽極氧化。通過短暫的光線操作來聚光。為集成式設計。

反光杯：直徑為12cm，點刻的拋物面鏡，電解膜。

附件尺寸：17cm。

附件：遮光板、Dicroic鏡片、Scrims。



光度特徵

距離	聚光照度(fc)	直徑(ft)	散光照度(fc)	直徑(ft)
3英尺	8400	0.8	2800	2.5
6英尺	2100	1.7	700	5

尺寸

