

無線制作監視器

為了節約現場時間、消除困擾，SmallHD與Teradek共同合作創造出13英寸和17英寸無線制作監視器，含日光可見的顯示屏、專業的軟件工具包和整合Teradek Sidekick II接收機。這些新的制作監視器都有助於排除混亂，提高效率。



1303HDR Bolt Sidekick

- + 13英寸，1500尼特，1920x1080分辨率
- + 整合Teradek Sidekick II接收機
- + 結合使用Teradek RT
- + 先進的軟件工具
- + 機加工鋁制外殼

13英寸制作監視器/接收機為第一攝助和攝影指導帶來了極大的便捷性。通過整合Teradek Sidekick II接收機，這個日光可見的顯示屏可與SmallHD TX監視器和Teradek Bolt 500、1000、3000發射機同步顯示，且無需增加其他任何連線或電池。13RX屏幕亮度達1500尼特，清晰銳利的液晶屏，穩固的通訊/供電方式，兼容Teradek RT疊層（overlay）。



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



1703 P3X Bolt Sidekick

- + 17英寸，1000尼特，1920x1080分辨率
- + 100% DCI-P3色域
- + 整合Teradek Sidekick II接收機
- + 結合使用Teradek RT
- + 先進的軟件工具
- + 機加工鋁殼

這款17英寸制作監視器有一個可做配色參考、日光可見顯示屏並整合Teradek無線接收機，正是DIT所夢寐以求的，可以說它就是一個完整的視頻村，還有堅固的外殼。17RX的色彩再現可以匹敵OLED技術，還能向下遊設備發送實時3D LUT，節約時間、消除雜亂，還為攝影師提供了準確的後期制作視覺效果預覽。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

無線制作監視器參數

參數	1303 HDR SK RX	1703 P3X SK RX
屏幕亮度	1500 尼特	1000 尼特
對比率	1150:1	1400:1w
像素密度	166 ppi	133 ppi
分辨率	1920x1080	1920x1080
色域	93% NTSC	100% DCI-P3
色深	8比特 (10比特處理)	真實10比特
監視器可視角度	178°	178°
電源輸入範圍	12-34 直流	12-34 直流
供電方式	4針XLR輸入, 2針自鎖輸出	4針XLR輸入, 2針自鎖輸出
尺寸	9"x13"x2.88" (22.8x33x7.3cm)	11.7"x17"x2.5" (29x43x6.3cm)
重量	4kg	5.5kg
輸入接口	2個SDI, 1個無線	2個SDI, 1個無線
輸出接口	HDMI, 2個SDI	HDMI, 2個SDI
交叉轉換	可	可
屏幕尺寸	13"	17"
無線兼容性	Teradek Bolt 500/1000/3000, Focus Bolt/Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500/1000/3000, Focus Bolt/Cine 7 500 TX

規格如有變更, 恕不另行通知。



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

VIEW POINT

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436